

初めにお読みください

この度はタックシステム社製品「NML RevCon-RR (Reverb Reduction Plug-in for ProTools)」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品をご利用頂く為のインストール方法、iLok-Activation方法をご説明します。

インストール内容確認場所

インストール中はインストーラ画面指示に従って作業を進めてください。標準インストール作業終了後、各データは以下階層に保存されます。

Mac OS X

/Library/Application Support/Digidesign/Plug-Ins:
▶ NML RevCon-RR.dpm

Windows XP

C:\Program Files\Common Files\Digidesign\DAE\Plug-Ins:
▶ NML RevCon-RR.dpm
▶ NML RevCon-RR.rsr

iLok-Activation方法

事前準備として以下の物を準備してください。

- 「Authorization Card (iLoK 用ライセンスカード：本製品同梱)」
 - ☀ パッケージ無し版 (Network) 購入をされたユーザー様の場合、購入時、メール等で送信されているAuthorizationコードを参照。
- ネットワーク接続環境が整ったパソコン
- iLok本体をUSBポートに接続した環境




←接続されたiLokにActivationを実行します。

1. iLok.comサイト (下記のアドレス) へアクセスします。
<http://www.ilok.com/>
2. Sign in to account :項目に iLokUser ID : iLok.comのアカウントIDを入力、「Sign in」 ボタンをクリックしてください。(入力は全て英数字)

- iLok.comのアカウントを作成されていない場合は、<http://www.ilok.com>へアクセスし作成してください。詳細は<http://www.digidesign.com>より、『サポート情報』ページ、『iLokオーソリゼーション情報』をご覧ください。

3. iLok account左メニューから、「Redeem License code」を選択してください



4. 「Redeem License code」ページが表示されます。Enter Your license code below:入力欄に、Authorization Card内容を参照し、オーソライズコードを入力します。



5. 内容を確認し、間違えなければ「Get License」ボタンをクリックします。

- ❁ パッケージ無し版（Network）購入をされたユーザー様の場合、購入時、メール等で送信されているAuthorizationコードを、そのままの状態（' '込み）一括でコピーペーストすることが可能です。内容を確認し、間違えなければ「Get License」ボタンをクリックしてください。

6. ライセンスの確認画面が表示されます。間違えなければ、再度「Get License」ボタンをクリックしてください。



7. このプロセスが正常に終了するとiLok.comのお客様アカウント内『Download Licenses』ページにご購入頂いた製品のライセンスがデポジットされますので、iLokキーに「NML RevCon-RR」ライセンスキーをダウンロードしてください。

- 詳しいダウンロード方法、iLokについてのサポート情報は、デジデザイン社 <http://www.digidesign.com>より、『サポート情報』ページ、『iLokオーソライゼーション情報』をご覧ください。

以上